

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jun-air.nt-rt.ru> || jrn@nt-rt.ru

МАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модель		Двигатель 3	3-4	Двигатель 6	6-4	6-15	6-25
							
Рабочее напряжение	В	230	230	230	230	230	230
Частота	Гц	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾
Мощность	л.с.	0.18	0.18	0.46	0.46	0.46	0.46
	кВт	0.13	0.13	0.34	0.34	0.34	0.34
Производительность	л/мин	17	17	50	50	50	50
	CFM	0.60	0.60	1.77	1.77	1.77	1.77
Производит. при 8 бар	л/мин	11	11	32	32	32	32
	CFM	0.39	0.39	1.13	1.13	1.13	1.13
Макс. давление	бар	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾
	psig	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾
Макс. ток	А	0.9	0.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Объем ресивера	л	-	4	-	4	15	25
	галлон	-	1.1	-	1.1	4.0	6.6
Масса	кг	9	18	14	23	26	29
	фунт	20	40	31	51	57	64
Уровень шума	дБ(А)/1м	35	35	45	45	45	45
Габаритные размеры	мм	290 x 190 x 210	384 x 333 x 342	280 x 190 x 240	384 x 333 x 342	378 x 378 x 485	378 x 378 x 555
	(Д x Ш x В) дюйм	11.4 x 7.5 x 8.3	15.1 x 13.1 x 13.5	11.0 x 7.5 x 9.4	15.1 x 13.1 x 13.5	14.9 x 14.9 x 19.1	14.9 x 14.9 x 21.9
Модель		12-25	12-40	18-40	24-40	36-150	
							
Рабочее напряжение	В	230	230	230	230	3x400 ²⁾	3x400 ²⁾
Частота	Гц	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾	50 ⁸⁾
Мощность	л.с.	0.92	0.92	1.38	1.84	1.84	2.76
	кВт	0.68	0.68	1.01	1.35	1.35	2.03
Производительность	л/мин	100	100	150	200	200	300
	CFM	3.53	3.53	5.30	7.06	7.06	10.59
Производит. при 8 бар	л/мин	64	64	96	128	128	192
	CFM	2.26	2.26	3.39	4.52	4.52	6.78
Макс. давление	бар	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾
	psig	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾	120 ¹⁾
Макс. ток	А	5.8	5.8	8.7	11.6	5.8	8.7
Объем ресивера	л	25	40	40	40	40	150
	галлон	6.6	10.6	10.6	10.6	10.6	39.6
Масса	кг	45	48	62	84	84	164
	фунт	99	106	137	185	185	362
Уровень шума	дБ(А)/1м	48	48	50	56	56	58
Габаритные размеры	мм	425 x 275 x 595	556 x 446 x 581	556 x 446 x 557	556 x 446 x 623	1287 x 454 x 775	
	(Д x Ш x В) дюйм	16.7 x 10.8 x 23.4	21.9 x 17.6 x 22.9	21.9 x 17.6 x 21.9	21.9 x 17.6 x 24.5	50.7 x 17.9 x 30.5	